



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ธ.ค. 67

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .ภ.3.ภสฟ.(สภ)...../2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่.....  
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ภ3)  
ตำแหน่ง .อก.สฟ.(ภ3)

ด้วยการไฟฟ้า.....ภสฟ.(ภ3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สามพราน.1...ตามเอกสารแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV BUS1	8 ธ.ค. 67	8.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAA1YB-01, SAA2YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่ลวงจร) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ 115 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต.นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....  
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพภ.3  
เรียน .อก.ปบ.(ภ3)

ตำแหน่ง......อก.สฟ.(ภ3).....

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 3AA-BUS จาก SM-2212 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 8 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1686/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SAABYB, 19, 2, 3, 4 ถึง -  
ในวันที่ 8 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. มโนธ. ทอดงษ์ม. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน .อก.สฟ.(ภ3), .อก.ว.(ภ3) ผจก. กฟส. กทช.-  
กฟส.อมช.

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)  
2016-5 กกช. นว.อน.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....5.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 1 CSA).....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ภ3) ปฏิบัติงานแทน .อก.ปบ.(ภ3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ภ3) ปฏิบัติงานแทน .อก.ปบ.(ภ3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (BUS1,BYB-01,2YB-01,3YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1686/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย				วันที่	2 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	2 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	2 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดก่อนทำการ Switching</b>						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
5	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
7	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
8	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
9	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
10	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
11	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
12	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-
13	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
14	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-
15	<b>ย้ายโหลด SAA 2 ไปรับไฟจาก KTA 3</b>						
16	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
17	SAA02VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
18	<b>ย้ายโหลด SAA 1 ไปรับไฟจาก KTD 3</b>						
19	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	โรงเรียนบ้านคลองแค
20	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
21	<b>ย้ายโหลด SAA 3 ไปรับไฟจาก SAA 7</b>						
22	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	ท้ายซอยแปซิฟิก
23	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
24	<b>ย้ายโหลด SAA 4 ไปรับไฟจาก ONC 4</b>						
25	ONC04S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 คลองอ้อมน้อย
26	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
27	SAA01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
28	SAA02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAA03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.3
30	SAA04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.4
31	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน BUS 1 , BYB-01						
32	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
33	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
34	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
35	SAA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- INCOMING 1
36	SAA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
37	SAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
38	SAA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
39	SAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
40	SAABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- ขนานบัส 1-2
41	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ SAA1BVB-01,SAA1,2,3,4VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
42	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
43	SAA01BVG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ INCOMING 1
44	SAA01VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F1
45	SAA02VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F2
46	SAA03VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F3
47	SAA04VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F4
48	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
50	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
51	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
52	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
53	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-
54	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
55	ONC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
57	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE และให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ***							
58	ดับไฟ SAABYB-01						
59	SAABYS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
60	SAABYS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
61	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
62	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE และให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***							
63	เมื่อปฏิบัติงาน BYB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ 2YB-01 ต่อ						
64	SAABYS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
65	SAABYS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SAABYB-01	ปลด	สับ		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	SAA02YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SAA02YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
69	SAA02YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
70	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
71	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE และให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3 ***							
72	เมื่อปฏิบัติงาน 2YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ 01YB-01 ต่อ						
73	SAA02YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
74	SAA02YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
75	SAA02YB-01	ปลด	สับ		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SAABYB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SAA01YB-01 - SA03YB-01 สถานะ Close Loop อยู่						
78	SAA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	ONB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	SAA01YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	SAA01YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
82	SAA01YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
83	ONB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
85	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE และให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4 ***							
86	เมื่อปฏิบัติงาน YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ 03YB-01 ต่อ						
87	ONB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	SAA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	SAA01YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
91	SAA01YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
92	SAA01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	SAA03YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
95	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
96	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	ONB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
98	SAA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
100	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE และให้ปฏิบัติงานได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 5****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	หลังจาก กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน SAA03YB-01 แล้วเสร็จ จ่ายไฟ Close Loop ตามปกติ						
102	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose			KTD	- เบรกเกอร์ 115 เควี
103	SAA03YS-02	ปลด	สับ			SAA	- ไบมีด 115 เควี
104	SAA03YS-03	ปลด	สับ			SAA	- ไบมีด 115 เควี
105	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose			SAA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
106	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose			KTD	- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose			SAA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 6****						
108	เมื่อปฏิบัติงานด้าน SAA BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
109	SAA01BVG-01	สับ	ปลด			SAA	- กราวด์ INCOMING 1
110	SAA01VG-01	สับ	ปลด			SAA	- กราวด์ F1
111	SAA02VG-01	สับ	ปลด			SAA	- กราวด์ F2
112	SAA03VG-01	สับ	ปลด			SAA	- กราวด์ F3
113	SAA04VG-01	สับ	ปลด			SAA	- กราวด์ F4
114	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	- INCOMING 1
115	SAA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	-
116	SAA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	-
117	SAA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	-
118	SAA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	-
119	SAABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			SAA	- ขนานบัส 1-2
120	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
121	SA1-2217	ปลด	สับ			EGAT	- ไบมีด 22 เควี
122	SA1-2212	ปลด	สับ			EGAT	- เบรกเกอร์ 22 เควี
123	SAA01BVB-01	ปลด	สับ			SAA	- INCOMING 1
124	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-
125	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose			SAA	-
126	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			KTA	-
127	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose			KTA	-
128	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			KTD	-
129	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose			KTD	-
130	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC	-
131	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose			ONC	-
132	SAA01S-01	ปลด	สับ			กทบ.	DIS POT HEAD F.1
133	SAA02S-01	ปลด	สับ			กทบ.	DIS POT HEAD F.2
134	SAA03S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS POT HEAD F.3
135	SAA04S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS POT HEAD F.4
136	ย้ายโหลด SAA 1 กลับคืนจาก KTD 3						
137	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose			SAA	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	KTD03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
139	ย้ายโหลด SAA 2 กลับคืนจาก KTA 3						
140	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
141	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
142	ย้ายโหลด SAA 3 กลับคืนจาก SAA 7						
143	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
144	SAA03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
145	ย้ายโหลด SAA 4 กลับคืนจาก ONC 4						
146	SAA04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
147	ONC04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 คลองอ้อมน้อย
148	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
149	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
150	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
151	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
152	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
153	SAA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
154	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
155	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
156	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
157	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
158	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-
159	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
160	ONC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
17	สามพราน 1	8 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก.3)	ชววิชิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAA1YB-01, SAA2YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	
18	สามพราน 1	15 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก.3)	ชววิชิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.(ก3)	
19	กษุภบุรี 4	12 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส., กบม.	
20	กษุภบุรี 4	17 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ทาง กศพ. จัดเตรียมเครื่องกันลัดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบส., กบม.	
21	สามพราน 1	22 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส., กบม.	
22	บ่อตอ 2	23 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	ชววิชิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
22	บ่อตอ 2	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADBIB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (โดยขอไฟเชื่อมด้าน Bus 2)	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส.	
22	บ่อตอ 2	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส., กบม.	
22	บ่อตอ 2	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ปลด BOP4YS-08)	กศพ., กบส.	ชววิชิต (081-3657367)
					กบส., กบม.	