



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต.อมน.(ปน.)..... 1290 /๒๕๖๗.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

# Switching Deadline

24/07/67

วันที่.....๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.ต)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีฯอ้อมน้อย ๓ ถึง สำนักงานสรรพากร สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี แนวถนนเพชรเกษมถึงสำนักงานสรรพากรสมุทรสาคร ๒	ONC๐๔YS-๐๓ สถานีฯอ้อมน้อย๓	SAA๐๖YS-๐๔ SAA๐๗YS-๐๕ OYL๐๔YS-๐๒ OYL๐๔YS-๐๓	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒	ONC๐๒.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๒S-๐๑	ONC๐๒S-๐๒ ONC๐๒S-๐๗ ONC๐๒S-๐๘	
๓	ONC๐๗.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๗S-๐๑	ONC๐๔S-๐๒, ONC๐๗S-๐๒ ONC๐๗S-๐๔ ONC๐๒S-๐๘	
๔	ONC๐๓	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๓S-๐๑	ONC๐๓S-๐๒ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕	
๕	ONC๐๘	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๘S-๐๑	ONC๐๘S-๐๒ ONC๐๘S-๐๖ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕ ONC๐๘S-๐๗	
๖	ONC๐๑	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๑S-๐๔	ONC๐๑S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... ชุมประตู่วัดอ้อมน้อย ถึง ปากซอย ไทการ์เมนต์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ... นายเกียรติศักดิ์... ชาวหนู..... ตำแหน่ง... พชง..๖ ผปน..... โทร...๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๐๖๔๘๕๕๙,๑๐๐.๒๙๗๔๖๗๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๐๖๔๕๘,๑๐๐.๒๙๓๓๙๔๙



(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อমন.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAA06Y5 - 04

SAA07Y5 - 05

OYL 04Y5 - 02

OYL 04Y5 - 03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก ONC04Y5-03 ถึง  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 984/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ ONC02 จาก ONC02S-01 ถึง ONC02S-02, ONC02S-07, ONC02S-08  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 984/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ ONC07 จาก ONC07S-01 ถึง ONC04S-02, ONC07S-04, ONC07S-02, ONC02S-08  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ ONC03 จาก ONC03S-01 ถึง ONC03S-02, ONC03S-03, ONC03S-05  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ONC03S-02, ONC03S-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ ONC08 จาก ONC08S-01 ถึง ONC03S-06, ONC03S-05, ONC08S-07  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ ONC01 จาก ONC01S-04 ถึง ONC01S-08  
ในวันที่ 28 ก.ก. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญชาก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกษมศักดิ์ศักดิ์ นามหนู

สุภัทรา  
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญชาก)

วตค.5 แทน ผค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ๕๐หม่อน 3 (ONC))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ชุมประตูดัดอ้อมน้อย ถึง ปากซอยไทรการ์เมนต์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 28 ก.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.อมน. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 984/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุกษา วงศ์บุญมาก วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง							
2	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
3	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
4	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM			
5	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA			
6	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC			
7	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		โหลด 1.63 MW	
8	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
9	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC			
10	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		โหลด 1.56 MW	
11	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		โหลด 1.06 MW	
12	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
13	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
14	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.39 MW	
15	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
16	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		โหลด 1.35 MW	
17	- ย้ายโหลด ONC07 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL01							
18	ONC07S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยพงษ์ศิริชัย 1
19	ONC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยเพชรเกษม 99
20	- ย้ายโหลด ONC08 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA04							
21	SAA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA		CB	SAA08
22	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA			ขนานบัส
23	SAA04S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Loop Line บ. SSA Container
24	ONC08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6	บ. นิวนมเบอร์วัน
25	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA			ขนานบัส
26	SAA08VB-01	สับ คง OFF Auto Reclose	ปลด		SAA		CB	SAA08
27	- ย้ายโหลดระบบ 115 kV ONC ไปรับไฟจาก SAA							
28	ตรวจสอบสถานะใบมีด ONC01YS-01 และ ONC01YS-03 อยู่ตำแหน่ง " CLOSE "							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB	115 kV
30	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		CB	115 kV
31	ONC04YS-01	สับ	ปลด		ONC			ใบมิด 115 kV
32	ONC04YS-03	สับ	ปลด		ONC			ใบมิด 115 kV
33	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
34	ONC02VB-01	สับ	ปลด		ONC			
35	ONC03VB-01	สับ	ปลด		ONC			
36	ONC07VB-01	สับ	ปลด		ONC			
37	ONC08VB-01	สับ	ปลด		ONC			
38	ONC02S-01	สับ	ปลด		ONC			Pot Head F.2
39	ONC03S-01	สับ	ปลด		ONC			Pot Head F.3
40	ONC07S-01	สับ	ปลด		ONC			Pot Head F.7
41	ONC08S-01	สับ	ปลด		ONC			Pot Head F.8
42	- ดับไฟระบบ 115 kV							
43	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		CB	115 kV
44	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL			ใบมิด 115 kV
45	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL			ใบมิด 115 kV
46	SAA07YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.		Z	ชอยโร้ชิง 30
47	SAA06YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.		ABS	หน้า บ.เพ็ญชนา
48	ตรวจสอบสถานะ ONC01S-04 DIS UG ตรงข้ามศูนย์เบนซ์ อยู่สถานะ " OPEN "							
49	ตรวจสอบสถานะ ONC01S-08 DIS UG ศูนย์เบนซ์ อยู่สถานะ " OPEN "							
50	ตรวจสอบสถานะ ONC02S-07 SF6 ตรงข้ามดอนทราย อยู่สถานะ " OPEN + LOCK "							
51	ตรวจสอบสถานะ ONC07S-04 SF6 ตรงข้ามดอนทราย อยู่สถานะ " OPEN + LOCK "							
52	ตรวจสอบสถานะ ONC03S-02 SF6 ชอยอนามัยอ้อมน้อย อยู่สถานะ " OPEN + LOCK "							
53	ตรวจสอบสถานะ ONC08S-07 SF6 หน้าสุวรรณหอนโต อยู่สถานะ " OPEN + LOCK "							
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อ้อมน้อย รับทราบ							
55	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G1							
56	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G2							
57	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G3							
58	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G4							
59	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G5							
60	แจ้ง กฟส.อมน. Test ไฟ และ Short Ground จุด G6							
61	เมื่อ กฟส.อมน. Test ไฟ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้ง กฟส.อมน.ปฏิบัติงานได้							
62	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
63	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM			
64	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA			
65	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
66	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
67	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
69	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
70	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
71	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
72	หลังจาก กฟส.อมน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
73	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
74	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
75	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G3						
76	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G4						
77	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G5						
78	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground จุด G6						
79	เมื่อ กฟส.อมน. ทำการปลด Short Ground ทั้ง 6 จุด แล้วเสร็จ						
80	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตซ์						
81	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
82	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
83	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
84	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
85	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
86	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
87	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
88	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
89	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
90	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
91	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	ONC02S-01	ปลด	สับ		ONC		Pot Head F.2
93	ONC03S-01	ปลด	สับ		ONC		Pot Head F.3
94	ONC07S-01	ปลด	สับ		ONC		Pot Head F.7
95	ONC08S-01	ปลด	สับ		ONC		Pot Head F.8
96	ONC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		
97	ONC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		
98	ONC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		
99	ONC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		
100	- ย้ายโหลด ONC08 กลับจาก SAA04						
101	SAA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	CB	SAA08
102	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
103	ONC08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SCADA	SF6 บ.นิวนัมเบอร์วัน
104	SAA04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	Loop Line บ.SSA Container
105	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	SAA08VB-01	สับ คง OFF Auto Reclose	ปลด		SAA		CB	SAA08
107	- ย้ายโหลด ONC07 กลับจาก OYL01							
108	ONC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยเพชรเกษม 99
109	ONC07S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยพงษ์ศิริชัย 1
110	- จ่ายไฟระบบ 115 kV							
111	SAA06YS-04	ปลด ล็อคคาน	สับ		อมน.		ABS	หน้า บ.เพ็ญชนา
112	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL			ใบมิด 115 kV
113	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL			ใบมิด 115 kV
114	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		CB	115 kV
115	SAA07YS-05	ปลด ล็อคคาน	สับ		อมน.		Z	ซอยไร่ชิง 30
116	- ย้ายโหลดระบบ 115 kV ONC กลับจาก SAA							
117	ONC04YS-01	ปลด	สับ		ONC			ใบมิด 115 kV
118	ONC04YS-03	ปลด	สับ		ONC			ใบมิด 115 kV
119	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB	115 kV
120	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		CB	115 kV
121	ปลดล็อคคาน ONC02S-07 SF6 ตรงข้ามดอนทราย อยู่สถานะ " OPEN "							
122	ปลดล็อคคาน ONC03S-02 SF6 ซอยอนามัยอ่อนน้อย อยู่สถานะ " OPEN "							
123	ปลดล็อคคาน ONC08S-07 SF6 หน้าสุวรรณคอนโด อยู่สถานะ " OPEN "							
124	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
125	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
126	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM			
127	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA			
128	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
129	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
130	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
131	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
132	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
133	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
134	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
135	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
136	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA			
137	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
138	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง อนุมัติ ก.๓ กบข.(บร) ๑๒๖๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย


ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สับเปลี่ยนสายSAC หน้าสถานีอ้อมน้อย๓ - สนง. สรรพากรสาขากระทุ่มแบน โดยมีรายละเอียดวงจรถัดไปปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....

๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....  
ตั้งแต่ หน้าสถานีอ้อมน้อย ๓ ..... ถึง สนง.สรรพากรสาขากระทุ่มแบน

๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  
(นายเสน่ห์ พยับเดช)  
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.บ.บ.,ผ.ก.ส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

  
(นายอดิศร แก้วสินธุ์)  
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง  
โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑